SH-GWET2-SZR

KOMPATYBLINA Z FALOWNIKAMI GOODWE SERII GW20-29,9K-ET



Wstęp

Rozdzielnica przyłączeniowa SH-GWET2-SZR umożliwia szybki montaż awaryjnego zasilania w instalacji klienta, przeznaczona jest do zastosowania z falownikami z serii GW20-29,9K-ET. Wszystkie obwody w normalnym stanie pracy sieci są zasilane bezpośrednio z systemu elektroenergetycznego, podczas awarii sieci układ automatycznie przełącza zasilanie na zasilanie awaryjne falownika oraz zapewnia niezależność energetyczną obwodów podłączonych do wyjścia awaryjnego.

Parametry techniczne

Podstawowe dane techniczne	
Kompatybilność	GoodWe 20-29,9K-ET
Typ sieci	TN-S / TN-C-S
Parametry sieci, V	230/400
Częstotliwość sieci, Hz	50
Źródło awaryjnego zasilania	magazyn energii / generator PV
Maks. prąd wyjściowy fazowy zasilania awaryjnego, A	45,5
Maks. prąd rozłączenia, A	63
Czas przełączenia, s	0.5 < t
Rozłączenie	3F + N
Zużycie energii, W	4,8
Zużycie energii tryb zasilania awaryjnego, W	2,4
Temperatura pracy, °C	-25÷40
Stopień ochrony IP	65
Waga, kg	6,075
Wymiary, mm	508 / 319 / 144
Sygnalizacja faz	tak
Maks. wartość prądu wejścia/wyjścia ON-GRID, A	50/49,8
Maks. wartość prądu wejścia/wyjścia BACK-UP, A	45.5 (54.5@60s)

Schemat przyłączeniowy

